

Digi-Pas® 迪派士™

隶属于 DIGIPAS 集团

使用手册 嵌入式数码 水平仪

DWL-180S (分辨率0.05°)



此操作手册使用小号字体打印以节约用纸并减少对环境的影响。
请浏览 <http://www.digipaschina.com/catalogue.php> 下载此操作手册电子档。

CE FC RoHS

新加坡制品

设备概述:



© Registered Design

技术规格:

尺寸	: 117 x 48.5 x 16mm
重量	: 100克
工作温度	: 0° ~ +50°(Celsius)
存储温度	: -10° ~ +60°(Celsius)
电池	: 2 x CR2032 (3V)

清洁

• 请保持水平仪的干燥和清洁,用软布擦拭潮湿及灰尘。

• 请不要使用腐蚀性的化学品,刺激性的清洁剂或溶液清洗水平仪。

• 请不要将水平仪浸泡在水里清洗,擦拭或清洁。

打开电池盖



卸下螺丝,正确放置电池



首次使用,请移开电池间的塑胶片,以便连接。

校准说明

1. 将Digi-Pas固定在水平尺上,如校准图步骤1所示。按下CAL按钮一次,屏幕显示CAL1并闪烁;
- 2a. 将Digi-Pas在平整的表面(比如:桌面);按下MODE按钮,屏幕将显示倒计时及CAL2并闪烁;
- b. 将Digi-Pas反转180°后,按下MODE按钮,屏幕将显示倒计时及CAL3并闪烁;
- c. 将Digi-Pas垂直放置(即+90°),按下“MODE”键,屏幕将显示倒计时及CAL4并闪烁;
- d. 将Digi-Pas反转垂直放置(即-90°),按下MODE按钮,屏幕将显示倒计时。
3. 校准完成时,蜂鸣器蜂鸣音停止

Note: 校准时,请保持Digi-Pas始终是稳定的。

警告

Digi-Pas® 在出厂时已校准,用户可根据需要自行校准。


请登陆www.digipas.com 查看如何校准的演示录像。

校准图

第一步



第二步



声明

Digi-Pas® 数码水平仪,特此证明对原方在工艺和原材料方面是毫无瑕疵的。JSB 科技将会针对在正常操作和使用情况下一年内(从购买之日起)对有任何瑕疵的部件,进行维修或更换。但该1年保修条款不适用于欧盟成员国。在欧盟成员国内采购的产品除了可享受我们提供的1年保修期限之外,也将随之享受现行欧盟消费者权益保护法中所规定的法定保修期限。JSB 科技对误用、滥用转让或由买家更换后的产品不予以保证,买方自己提供的软件或接口、非法修改、以及超出使用条件范围外的产品同样不予保证。JSB 科技并不保证仪器软件的操作以及固件使用的持续性无差错。我司具有独家解释权。在此重申,我们对延期使用,以及间接或偶然的损坏不负责任。特此声明,JSB科技针对适销性或特殊用途拒绝予以保证。

制造商:

制造商
JSB TECH Pte Ltd

Email: info@digipas.com

www.digipas.com